



Manual do usuário



INTERRUPTOR ON/OFF INTELIGENTE

Modelo: EKNH-T106



Importado e distribuído no Brasil por:
EASTERN KEYSTONE ELETRÔNICO E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5558
sac@ekaza.com.br
Validade: Inteternacional.

Fabricado na China.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: EKNH-T106
Entrada: 90V ~ 250V AC
Carga máxima: 10A, 1100W@110V
300W Luz de led
Tipo Wi-Fi: BLE+2.4GHz, TTIR
APP: EKAZA IOS / Android




INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO INCORRETA PODE CAUSAR UM CURTO-CIRCUITO E UM INCÊNDIO. PARA SUA SEGURANÇA SOLICITE A UMA INSTALAÇÃO PROFISSIONAL.

PARA VENTILADOR



PARA ILUMINAÇÃO LED



PARA ILUMINAÇÃO SEM DRIVE



*NOTA: O INTERRUPTOR DEVE SER ALIMENTADO POR FIOS N E L.

BAIXAR O APP EKAZA

Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo. Digite o seu número de telefone ou e-mail que faz você se sentir confortável e selecione o país em que vive. Se o número de telefone selecionado, você receberá um texto com um código de registro. Se você escolher e-mail, você criará uma senha.



Digitalize o código QR para fazer o download


CONFIGURAÇÃO

1. Tenha certeza de que o Interruptor, esteja conectado corretamente na energia. E **Bluetooth Ativo**
2. Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo.

Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 301 (trinta e um) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA E UM) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INCIPERA A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você se sua restituição poderá ser acompanhada por meio do e do Ticketet fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento. FIQUE ATENTO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II – ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chatbox disponíveis no site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza (i) caso identifi- cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO EM sendo identifi- cado a mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A



3. **Aguarde 1-3s**, então a página de prompt será exibida automaticamente na tela. Clique em "Ir para adicionar".
4. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e a senha. Em seguida selecione o botão próximo.
- Lembrete:** Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHz.
5. Será necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede Wi-Fi e esteja pronto para ser usado. (Se o processo falhar, repita os passos anteriores.) Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÁ SER DESCARTADA PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES. A CONTAGEM DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III – COBERTURA DA GARANTIA


Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE:

- a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "salida";
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro - USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens;
- c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
- d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;
- e) Danos causados pela fiação elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;
- f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA;
- g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
- h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações


Conectar ao Alexa

Por favor visitar suporte.ekaza.com.br para informação atualizada.

1. Inicie o Aplicativo **EKAZA**, faça login na sua conta e verifique se o Mini Smart Plug é uma lista de dispositivos.
2. Nome do dispositivo Modifique para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: luz da sala de estar, quarto Light, luz do quarto, etc.
3. Minimize **EKAZA** App, depois abra o Alexa App e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.
4. No canto superior esquerdo da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu App. Em seguida, clique Skills no menu.



5. Digite "EKAZA" na pesquisa e clique no botão de pesquisa ao lado.



6. Habilite o Smart Life Smart Skill e entre no seu Conta **EKAZA** para completar a vinculação da conta.
7. vinculação de conta bem-sucedida, peça ao Alexa para descobrir dispositivos. Depois de 20 segundos de descoberta, Alexa exibirá todos os dispositivos descobertos.
8. Voltar ao menu clicando no botão e, em seguida, clique Smart Home.
9. Na página inicial inteligente, você pode agrupar seus dispositivos para diferentes categorias. Seu aplicativo **EKAZA** tem habilidade com o Alexa. Agora você pode controlar seu através do Alexa.

Conectar ao Google Home

ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2 Hardware é a parte física do seu Produto. 3 Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto

CERTIFICAÇÃO



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br