EKAZA®

CÂMERA NUVEM DUAL DOME

FULL HD 1920P(2MP) | ÂNGULO DE 360° | ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO | ALERTA DE MOVIMENTO | POSIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS | VISÃO NOTURNA COLORIDA

Manual de Usuário

Para modelo: EK35-T3169

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a simplicidade, qualidade e segurança da EKAZA!

A Câmera Nuvem Mini Dome, permite que o usuário veja, ouça e fale com qualquer um que esteja em sua casa, através do aplicativo EKAZA de maneira fácil e inteligente.

O Câmera suporta receber direto do aplicativo, áudio bidirecional, alerta instantâneo, detecção de movimento e monitoramento ao vivo.Ao mesmo tempo, você pode deixar sua câmera realizar a função de patrulha automática.

Nossos produtos trazem facilidade, economia de energia e segurança.

- Full HD 1920x1080p
- Rastreamento Inteligente
- Memória de última Posição
- 355° Giro Horizontal
- 2X Zoom
- 2 Lentes para monitoramento
- IR Colorido Visão Noturna
- Detecção de Movimento
- Áudio Bidirecional
- Luz Dupla LED Branco
- Proteção IP65 Resistente à chuva
- Monitoramento Sincronizado
- MicroSD até 128GB*
- Armazenamento na Nuvem*
- Controle pelo EKAZA

SOBRE O PRODUTO

CUIDADO!

Evite Altas temperaturas!

As altas temperaturas podem causar danos ao sensor e fraqueza no sinal.



ESPECIFICAÇÕES

Sensor:	1/2.9" CMOS Sensor
Lente:	3.6mm – 105° (D)/95°(H)
Resolução Máxima:	Full HD 2MP 1920x1080 @15fps
Visão Noturna:	8 LEDS Branco, 10LEDS Infravermelho @ 10M
Conexão:	2.4G Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Fonte de Energia:	DC 12V/1.5A
Armazenamento:	1 Cartão Micro SD** (até 128GB),
Ângulo de rotação:	(H) 310°, (V) 140°
Áudio Entrada/Saída:	Intercomunicador de voz bidirecional
Segurança:	WEB/WPA/WPA2
Temperatura de operação:	-10° ~ 50°(sem condensação)
APP:	EKAZA

** O plano armazenamento em nuvem é pago por terceiros, não pode ser reembolsado.*
*** Não inclui cartão SD*

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. EKAZA Câmera Nuvem Mini Dome
2. Fonte de alimentação de energia
3. Kit parafuso
4. Manual do Usuário

ANTES DA INSTALAÇÃO

1. A câmera deve ser instalada onde existe bom sinal de Wi-Fi. Verifique se o local de instalação possui sinal de sua rede Wi-Fi, utilize seu celular para essa verificação.

   O sinal fraco pode causar atraso na imagem, qualidade da imagem baixa ou até mesmo áudio sem imagem.

2. Este produto não suporta o Wi-Fi 5G. Verifique se o sinal Wi-Fi é de 2.4 GHz (suar WPA2-PSK/AES). Consulte a lista de empresas[1] abaixo, caso não saiba como verificar essa informação.
3. Recomenda-se que você tente configurá-lo internamente antes da instalação, se funcionar normalmente, instale a câmera no local desejado.

[1] Alibaba: https://certificationassociation.alibaba.com/ali/app/certificationlist.htm?spm=a2700.8293689.0.0.2d8a5ffcvoeEbb#/certificationlist/certificationlist/search/1/keyword/Wireless%20Router/certificationtype/0/industryid/0/certificationtypeid/0/pageSize/9/pageNum/1/keyword/Fw-Quartz%20%-%20Quartz%20Series%20Wireless%20Router%20Series%20Wireless%20Router%20Series%20Wireless%20Router